Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe			- o ×
🔶 FRITZIBox × +			~
← → C O A or https://192.168.178	1	ک	ල @ එ ≡
- Lesezeichen importier			
	FRITZ		
	Willkommen bei Ihrer FRITZIBox 7530		
	FRITZIBox-Kennwort		
	Anmelden Hinweis: Die FRITZIBox-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf Ihrer FRITZIBox.		
	Es besteht keine DSL-Verbindung 🔻		
	Kennwort vergessen?		

Der ONT muss, je nach Modell, mit der "**WAN**" oder "**LAN1**" Buchse verbunden werden.

Rufen Sie im Webbrowser die IP-Adresse 192.168.178.1 oder den Hostnamen "fritz.box" auf.

Danach melden Sie sich mittels Kennworts, welches unterhalb auf der Fritzbox aufgeklebt ist, an.

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras	jife	- 0 ×
← PRIZIBOX 7530 × +	10) 10) 170 ( #Enternal	
	192,100,176,17#/internet عربية المراجع	0 0 1 =
FRITZ:	FRITZ!Box 7530	1
( Ubersicht	Ø Internet → Zugangsdaten	?
🚱 Internet 🔨	Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server	
Online-Monitor	Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.	
Zugangsdaten	Internetanbieter	
Filter	Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.	
Freigaben	Internetanbieter v	
MyFRITZ!-Konto	Nama	
DSL-Informationen	Hallic Va.at	
📞 Telefonie	Anschluss	_
🖓 Heimnetz	Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.	
察 WLAN	O Anschluss an einen DSL-Anschluss	
🕲 Smart Home	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZIBox mit dem DSL-Kabel mit ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZIBox integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.	
😪 Diagnose	O Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)	
( System	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZIBox über "LAN 1" an ein Glasfasermodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.	
Assistenten	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZIBox über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modern oder einen Router angeschlossen ist.	
Hilfe und Info	Betriebsart Übernehmen Verv	verfen

Im Menü (links) auf "Internet" und anschließend auf "Zugangsdaten" klicken.

Sie wählen bei **"Internetanbieter" "anderer Internetanbieter"** und aktivieren die Einstellung **"Anschluss an externes Modem oder Router"**.

Datei Bearbeiten Ansicht ⊆hronik Lesezeichen Extras	<u>H</u> ife	-	٥	×
← → C O A https://	192.168.176.1/#/internet 90% 🟠		e 1	=
FRITZ!	FRITZ!Box 7530	:		
Obersicht  Internet  Cugangsdaten  Filter  Filter  Cugangsdaten  Cugang	Internet > Zugangsdaten     Internetzugang     IPv6 LISP Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server      Betriebsart Geben Sie an, ob die FRITZIBox die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.     (	?		
rregueli MyFRITZI-Konto DSL-Informationen ↓ Telefonie ↓ Heimnetz ♥ WLAN (☉) Smart Home	O vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh /IP-Client-Modus) Die FRITZIBox wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZIBox wird dabei deaktiviert, ist der andere Route das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZIBox mit WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende FRITZIBox Teil des WLAN Mesh werden.  Zugangsdaten Werden Zugangsdaten benötigt? Ja Nein	r, der		
Chagnose     Diagnose     System     Assistenten     Hilfe und Info	Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Obertragungsgeschwindigkeit			

Die Betriebsart "Internetverbindung selbst aufbauen" muss aktiv sein und bei Zugangsdaten die Option "Nein" ausgewählt.

<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiter	n <u>A</u> nsich	nt <u>C</u> hronik <u>L</u> esezeichen	Egtras <u>H</u> ilfe											-	٥	×
+ FRITZ!Box 75	30	× +														$\sim$
$\leftarrow \rightarrow c$	;	0 &	https://192.	168.178.1/#/internet								90% 🖒			<u>۵</u>	=
- Lesezeichen	importier															
		FRITZ!		FRITZ!Box	(753)	D						MyFRITZ!	FRITZINAS	:		
	â	Übersicht		🛞 Internet > Zugar	ngsdaten									?		
	۲	Internet	^	Internetzugang	IPv6	LISP	Anbiete	er-Dienste	AVM-Dienste	DNS-Server						
		Online-Monitor Zugangsdaten Filter Freigaben		Verbindungseinstellun Die Verbindungseinstellun Obertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwi	<b>gen</b> Igen sind bere <b>keit</b> ndigkeit Ihrer	eits auf die an	n häufigsten v Dindung an. D	verwendete iese Werte	en Werte eingestellt. Bei B werden zur Sicherung der	ledarf können Sie di r Priorisierung der N	ese Werte veränd Ietzwerkgeräte be	ern. nötigt.				
		MyFRITZ!-Konto DSL-Informationen		Downstream Upstream		300 100	Mbit/s Mbit/s									
	5	Telefonie		Verbindungseinstellung	gen ändern 🔺				-							
		Heimnetz WLAN Smart Home Diagnose		VLAN-Einstellungen Bitte beachten Sie, das VLAN für den In VLAN-ID	ss nur in selter ternetzugang	nen Fällen di verwenden	e Verwendung 1110	g einer VLA	N-ID erforderlich ist. Die b	penötigte ID erhalter	n Sie von Ihrem In	ternetanbieter.				
	٢	System		PBit			0									
	*	Assistenten		IP-Einstellungen <ul> <li>IP-Adresse auto</li> </ul>	omatisch über	DHCP bezieł	hen									
	?	Hilfe und Info										Üben	nehmen Verw	verfen		

Auf "**Verbindungseinstellungen ändern**" klicken und die Bandbreite Ihres Produktes eintragen.

Aktivieren Sie die Einstellung "VLAN für den Internetzugang verwenden" und geben Sie die VLAN-ID "1110" ein.

Datei Bearbeiten &	Ansicht Chronik Lesezeichen Extras	Hilfe							-	٥	×
+ FRITZ!Box 7530	× +										$\sim$
$\leftarrow \  \  \rightarrow \  \  C$	🔿 🔒 https;	/192.168.178.1/#/internet						90% 🖒	♡ (€	) එ	=
- Lesezeichen imp	portier										
	FRITZ	FRITZ!Box 75	30					MyFRITZ! FRITZ!NAS	:		
	G Übersicht	🛞 Internet > Zugangsdaten							?		
	Internet     Online-Monitor	Internetzugang IPv6	LISP	Anbie	ter-Dienste	AVM-Dienste	DNS-Server		_		
	Zugangsdaten	IP-Einstellungen							- 1		
	Filter	IP-Adresse automatisch (	ber DHCP bezi	ehen					- 1		
	Freigaben	DHCP-Hostname	ritz.box						- 1		
	MyFRITZ!-Konto	O IP-Adresse manuell festle	gen			•			- 1		
	DSL-Informationen	IP-Adresse							- 1		
	📞 Telefonie	Subnetzmaske									
	🖨 Heimnetz	Standard-Gateway							- 1		
	< WLAN	Primärer DNS-Server									
	<ul> <li>Smart Home</li> <li>Diagnose</li> </ul>	Sekundärer DNS- Server									
	System	MAC-Adresse der FRITZ!Box									
-		Falls Ihr Internetanbieter eine sp	ezielle MAC-Ad	resse erwarte	t, geben Sie d	ese hier an			- 1		
	Sistenten	MAC-Adresse:	:	:	:						
	(?) Hilfe und Info							Übernehmen Verw	erfen		

Die Einstellung "IP-Adresse über DHCP automatisch beziehen" auswählen.

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras J	tjife	-	0	$\times$
◆ FRITZ!Box 7530 × +				$\sim$
$\leftarrow$ $\rightarrow$ C O https://	192.168.178.1/#/internet 90% 🖒		<u>ے</u> ک	ב נ
- Lesezeichen importier				
FRITZ	FRITZ!Box 7530	:		
Dbersicht		?		
Internet	Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server			
Zugangsdaten	Standard-Gateway			
Filter	Primärer DNS-Server			
Freigaben MyFRITZ!-Konto	Sekundärer DNS-			
DSL-Informationen	MAC-Adresse der FRITZIBex Falls ihr internetanbieter eine spezielle MAC-Adresse erwartet, geben Sie diese hier an			
<ul> <li>Telefonie</li> <li>Heimpetz</li> </ul>	MAC-Adresse:			
WLAN	PPPoE-Passthrough			
<ul> <li>Smart Home</li> <li>Diagnose</li> <li>System</li> </ul>	Aktivieren Sie diese Option nur dann, wenn Sie eine zusätzliche eigene Internetverbindung für ein Netzwerkgerät im Heimnetz benötigen. Achtung: Es entstehen zusätzliche Kosten für die Internetverbindungen, die von angeschlossenen Netzwerkgeräten selbst aufgebaut werden.			
Assistenten <ul> <li>Hilfe und Info</li> </ul>	Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen  Übernehmen Ven	werfen		

Abschließend auf "übernehmen" klicken. Fertig!